

امکانات

- قابلیت اتصال به سنسور هوشمند MG100
- قابلیت شخصی سازی تنظیمات برای هر کدام از بلندگوها
- امکان تنظیم زمان آژیر از ۰ تا ۲۵۵ ثانیه
- سیستم شناسایی جمر (jammer)
- به روز رسانی نرم افزار از راه دور
- گزارش قطع برق
- گزارش کمبود باتری
- مجهز به باتری داخلی
- سیستم ضد نویز جهت استفاده در مکان های صنعتی
- مجهز به وای فای داخلی
- استفاده سیستم به صورت مستقیم و یا اتصال به مودم
- مجهز به نرم افزار داخلی
- نمایشگر میزان آنتن دهی بلندگو با اکسس پوینت
- نصب فقط در چند دقیقه
- مجهز به سیستم تک آژیر

۲ بعد از نصب تکه دوم پایه، دستگاه را بر روی پایه نصب کنید. کابل دستگاه را نصب، سپس به آداپتور بزنید و به برق وصل کنید.

به همین راحتی نصب دستگاهت تموم شد. فقط نمونه تنظیمات داخلی دستگاه که اونم در ادامه انجام میدیم.

۳ وای فای گوشی خود را روشن کرده و پس از جستجو، روی نام GIPO-S(S/N) بزنید. رمز پیش فرض دستگاه 12345678 می باشد.

۴ یک صفحه وب باز کنید و در نوار آدرس، آدرس 192.168.4.1 را وارد کنید.

۵ در این لحظه دستگاه از شما درخواست ذخیره یک رمز را می کند. این رمز میتواند بصورت حرف یا عدد باشد.

۶ به نرم افزار گیپو خوش آمدید. صفحه کنترلی: با وارد شدن به صفحه کنترلی تمامی وضعیت دستگاه را اعم از میزان آنتن دهی وای فای، میزان شارژ باتری، وضعیت برق و وضعیت بلندگو را مشاهده می کنید. ضمناً شما می تونید از این قسمت بلندگو را فعال یا غیر فعال کنید. تنظیمات دستگاه: این قسمت برای وارد کردن تنظیمات بلندگو می باشد. تنظیم مدت زمان آژیر، گزارش قطع برق، گزارش کاهش باتری، سیستم نظارت دستگاه مرکزی و ... جزو تنظیماتی هست که می تونید انجام دهید.

WIFI: این قسمت مربوط به تنظیمات وای فای می باشد. شما در این قسمت می توانید نام کاربری و رمز عبور خود را تغییر دهید. ضمناً قابلیت تنظیم حالت Access Point و Station نیز در این قسمت وجود دارد.


نکات مهم

- 1 نام وای فای پیش فرض دستگاه GIPO-S(S/N) می باشد.
- 2 رمز پیش فرض دستگاه 12345678 می باشد.
- 3 آی پی پیش فرض دستگاه 192.168.4.1 می باشد.

از اینجا نصب را شروع کن

۱ در ابتدا درب دستگاه را از پایین باز کنید. دو شیار پایین دستگاه برای باز کردن درب دستگاه می باشد. سیم باتری را با دقت نصب کنید. تکه اول پایه دستگاه را روی درب توسط دو پیچ کوچک داخل بسته بندی نصب کنید (دو سوراخ روی درب مربوط به نصب پایه دستگاه می باشد) و سپس درب دستگاه را ببندید. حالا تکه دوم پایه را توسط پیچ های بزرگ داخل بسته بندی به روی سقف و یا دیوار نصب کنید.

سورخ های نصب پایه



ورودی آداپتور

نمایشگر آنتن



فعال کردن گارانتی

- 1) در نرم افزار وارد قسمت درباره دستگاه شوید.
- 2) شماره سریال دستگاه را به شماره ۸۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ارسال کنید

نکات نصب

- 1) از نصب دستگاه کنار یا بالای لوازم گرمایشی جدا خودداری کنید.
- 2) دستگاه باید به دور از نور خورشید نصب شود.
- 3) حتما در دوره های چند ماهه باتری دستگاه را چک کنید.
- 4) بهترین ارتفاع برای نصب دستگاه ۲٫۱ متر می باشد.

نمایشگر روی دستگاه

بر روی دستگاه نمایشگر چشمک زنی وجود دارد که نشان دهنده میزان آنتن دهی می باشد.

- سبز چشمک زن: عالی
- آبی چشمک زن: خوب
- قرمز چشمک زن: ضعیف

در صورت عدم تنظیم دستگاه مرکزی و یا خاموش شدن دستگاه مرکزی، چشمک زن به رنگ **قرمز** در می آید.

سیستم شناسایی جمر (JAMMER)

این سیستم در صورت قطع شدن اتصال با دستگاه مرکزی فعال شده و بلندگو شروع به آژیر کشیدن می کند.

برای فعال کردن این سیستم مراحل زیر را دنبال کنید:

- 1) وارد صفحه تنظیمات بلندگو شوید.
- 2) به قسمت "تنظیمات دستگاه" وارد شوید.
- 3) گزینه "سیستم نظارت دستگاه مرکزی" را روشن کنید.

۷

اتصال بلندگو به سنسور MG100:

بعد از وارد شدن به قسمت WIFI سربرگ CLIENT STATION را انتخاب کنید.

در قسمت STATION SSID اسم وای فای سنسور MG100 را وارد کنید.

در قسمت STATION PASSWORD رمز وای فای سنسور MG100 را وارد کنید.

در قسمت STATION IP باید آی پی مربوط به بلندگو را تنظیم کنید. برای مثال: 192.168.4.10

در قسمت STATION GATWAY IP باید آی پی مربوط به سنسور MG100 را وارد کنید. مقدار پیش فرض: 192.168.4.1

بعد از ذخیره اطلاعات بلندگو یک بار ریستارت شده و با تنظیمات جدید مجدد راه اندازی می شود.

دقت کنید که برای وارد شدن مجدد به قسمت تنظیمات بلندگو، باید به سنسور MG100 متصل شده و آی پی مربوط به بلندگو را وارد کنید. برای مثال: 192.168.4.10

۸

اتصال بلندگو به سنسور MG100: (به وسیله مودم)

بعد از وارد شدن به قسمت WIFI سربرگ CLIENT STATION را انتخاب کنید.

در قسمت STATION SSID اسم وای فای مودم خود را وارد کنید.

در قسمت STATION PASSWORD رمز وای فای مودم خود را وارد کنید.

در قسمت STATION IP باید آی پی مربوط به بلندگو را تنظیم کنید. برای مثال: 192.168.1.201

در قسمت STATION GATWAY IP باید آی پی مربوط به مودم خود را وارد کنید. مقدار پیش فرض: 192.168.1.1

بعد از ذخیره اطلاعات بلندگو یک بار ریستارت شده و با تنظیمات جدید مجدد راه اندازی می شود.

دقت کنید که برای وارد شدن مجدد به قسمت تنظیمات بلندگو، باید به مودم خود متصل شده و آی پی مربوط به بلندگو را وارد کنید. برای مثال: 192.168.1.201

توجه: در حالت اتصال با مودم، باید سنسور مرکزی و ماژول ها هم بر روی مودم ست شوند.

نکته:

اگر از مودم برای اتصال ماژول ها استفاده میکنید، حتما مودم خود را به سیستم برق اضطراری یا UPS مجهز کنید.